BODET SCOREPAD – Hurtig start guide

SLÅ PÅ/AV SCOREPAD KONTROLLPULT

- Trykk start for å slå på kontrollpult. Display viser Bodet logo, etterfulgt av startsiden hvor man velger sport.
- 🖉 Trykk Ů for å slå av kontrollpult, eller trykk 🔤 til kontrollpult slås av.

VELGE SPORT

Trykk på ikon for ønsket sport.

Sveip skjermen sidelengs eller trykk? for å vise alle sporter. Sist brukte sport vises først.

VELGE: REDIGERE ELLER OPPRETTE EN SPORT

- Velg ønsket konfigurasjon. Man kan se innstillinger for hvert valg.
- Noen av konfigurasjonene er ikke redigerbare uten en kode.
 - 🛅 Vist med dette symbolet.
- Opprette en ny konfigurasjon ved å trykke by Nytt Oppsett.

STARTE EN NY KAMP

🔤 : starte klokken | 🔤 : stoppe klokken | 🚄 : korrigere siste inntasting på kontrollpult | 🦉 : aktiverer eller stopper horn.

Innstillinger vist på display er gjeldende for de forskjellige idretter:



- 1 Velg draktfarge og markering
- $\sqrt{2}$ Velg navn på lag eller spiller, med mulighet for konfigurering av lag eller spiller. (Se avsnitt 5, lag/spiller innstilling)
- 3 Legge til feil, utvisning eller kort
- Legge til Time-Out, med mulighet for endring/aktivering av horn
- 5 Manuelt legge til eller slette poeng
- Legge til 1, 2 eller 3 poeng, avhengig av sport
 Redigere kampinnstillinger, se bilde til høyre
- 8 Starte ny kamp
- /9/ Vise og redigere periode og kampur
- Legge til eller korrigere spillerfeil/poeng /10/

configuration settings		
BASKETBALL 4x10 min 1	FIBA	
MATCH		
Period number 4	Playing time 10:00	
EXTRA TIME		
Extra time number 9	Extra time duration 5:00	Rest time 2.00
REST TIME DURATION		
REST TIME HORN OFF	Half time 15:00	Inter-period timer 2:00
POSSESSION		10 mar



For Scorepad har hver sport sin egen manual. For tilgang til disse scan QR koden eller tast inn følgende adresse i nettleseren:

http://www.bodet-sport.com/en/support/scorepad.html Ref: 607973 C 10/16

BODET SCOREPAD – Hurtig start guide

5 LAG/SPILLER INNSTILLING

- Trykk navn på lag eller spiller (Se illustrasjon 1).
- Rediger navn om ønskelig.
- Trykk Lag Meny (Se illustrasjon 2).
- Velg navn på lag eller spiller som vises på kontrollpult. Trykk for å åpne et nytt vindu (Se illustrasjon 3).
- Velg navn på lag eller spiller vist på skjerm eller Alpha tekst modul. (Hvis tilgjengelig)
- 3 Velg spillere til kamp.
- (4) Velg farge på drakt eller markering. (Se illustrasjon 4).



6 ELEKTRISKE TILKOBLINGER





	Select team	60:00
	LOCAUX Display : LOCAUX	
Select	GUEST Singlay : GUEST	
team	GBA PRAGUE	Y
Cillibity	PMS BASKETBALL TURIN Dieday : TURN	
Rogen Lie	VILNIUS BASKETBALL SCHOOL Direlay : VLNUS	Ť
CHOLET BASKET		900
	HYERES TOULON VAR BASKET	A
-	Resure Cancel OK	-



- USB-a port: laster (kamp konfigurasjon, spillere eller lag, logoer, etc.) fra en USB stick.
- 2 Ikke i bruk
- 3 Ikke i bruk
- 4 HDMI port: For tilkobling til ekstern skjerm (TV/storskjerm)
- 5 Mini DIN port med lås: BODET sports data bus for tilkobling til en Bodet resultattavle.
- **6**/2 x RJ12 porter: tilkobling til tilleggs kontrollpult (ballbesittelse, Start/Stop bryter, etc.).
- \mathcal{T} Jack plug: strømforsyning / batterilader.
- **8**/1 grønn LED: indicator for tilkoblet lader.
- 9/1 RESET knapp: slår av Scorepad kontrollpult.



For Scorepad har hver sport sin egen manual. For tilgang til denne scan QR koden eller tast inn følgende adresse i nettleseren: http://www.bodet-sport.com/en/support/scorepad.html 1

2